

Modifikationen

Auch wenn es jedem klar sein sollte, möchte ich an dieser Stelle nochmals ausdrücklich betonen, dass ich keine Haftung für Schäden übernehme die durch die Anwendung der hier Beschriebenen Modifikationen entstehen.

Sollte jemand einen Fehler entdecken, bin ich für jeden Hinweis dankbar.

Kenwood TS-2000



TS-2000 RX/TX-Erweiterung

1. Obere und untere Gehäusedeckel entfernen
2. Gerät mit der Front nach vorne und mit der Unteren Seite nach oben drehen
3. Auf der linken Seite sollte sich nun ein Lüfter befinden
4. Unteren rechts beim Lüfter befinden sich mehrere Dioden
5. Diode R52 für einen erweiterten Empfangsbereich entfernen
6. Diode R53 für einen erweiterten Sendebereich entfernen
7. Diode R54 für Cross-Band Repeater entfernen

Gerät anschließend wieder verschließen und Reset durchführen.
Taste **A=B** gedrückt halten und Gerät einschalten-

Erweiterter Sendebereich nach der Modifikation:
1.705 - 30MHz, 49-54MHz, 142-152MHz, 420-450MHz

Auf YouTube gibt es auch ein Video dazu. Eigentlich ist es eher eine Kollage aus mehreren Bildern, zeigt aber im wesentlichen wo sich die Dioden befinden.